

Batterien-Frontterminal

Die **BTL-Frontterminal** Batterien von EFFEKTA® sind elektrisch baugleich zu den herkömmlichen BTL-Typen, werden jedoch insbesondere bei besonderen Anforderungen an den Einbau oder die Anschlüsse verwendet. Die Bauform ist für den Einsatz in 19“ Schränken optimiert.



Seitenansicht BFR/BTL12-100F (linkes Bild: Anschlußterminals)



BFR/BTL12-150F (rechtes Bild: Anschlußterminals)



BFR/BTL12-55F (linkes Bild: Anschlußterminals)



BFR/BTL12-75F (rechtes Bild: Anschlußterminals)



BFR/BTL12-105F (linkes Bild: Anschlußterminals)

Typ BTL-Serie	Spannung (V)	Kapazität in Ah C20)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H (mm) Max.	Gewicht in kg	Terminal
BTL 12-55F	12	55	277	106	222	222	18	F12
BTL 12-75F	12	75	563	114	188	188	24	F12
BTL 12-100F	12	100	394	109	285	285	32	F12
BTL 12-105F	12	105	502	111	236	236	32,5	F12
BTL 12-150F	12	150	552	110	288	288	49,5	F12